

Módulo de Riego 220VAC Bluetooth

BL-IS

Controlado por Smartphone o Tablet a través de la App gratuita "SolemWF"

Aplicaciones:

Riego automático de pequeños jardines, zonas verdes públicas, campos deportivos...

Características:

- Comunicación con tecnología Bluetooth de baja energía.
- Función programable de arranque/parada.
- Indicador LED para monitorizar el trabajo.
- De montaje interior, se suministra con un transformador externo (230/24).
- Separación física entre terminales de conexión.
- Memoria No Volátil que asegura el mantenimiento de los programas guardados en caso de fallo eléctrico.
- El reloj interno se mantendrá 5 horas operativo en caso de fallo eléctrico.
- Los programas se reanudarán automáticamente si el fallo eléctrico no dura más de 5 horas.

Especificaciones :

- Conexión válvula maestra.
- Conexión sensor de lluvia.
- Alcance del Bluetooth: 10 m.
- Probado en:
 - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, iPad 3, 4, Mini, Air (iOS 7.0 mínimo)
 - Samsung Galaxy S3, S4, S5, Note 2 (Android 4.3 mínimo)
 - Sony Xperia Z, Z1 compact (Android 4.3 mínimo)



Especificaciones eléctricas:

- Potencia AC:
 - Potencia principal: 230V-50Hz
 - Potencia secundario: 24V - 50Hz
- Consumo máximo de 0.75 A en el Secundario (18VA)
- Habilitado para alimentar una válvula con solenoide de 24V más una válvula maestra (o un relé de arranque de bomba)
- Protección contra descargas de 4kV en todas las entradas/salidas.

Dimensiones:

- Longitud : 11 cm
- Altura: 14,5 cm
- Profundidad : 3,6 cm

Modelos:

BL-IS2: 2 estaciones
BL-IS4: 4 estaciones
BL-IS6: 6 estaciones
BL-IS9: 9 estaciones
BL-IS12: 12 estaciones



Disponible para
plataformas iOS y
Android

